30"

32

19"

MUNICH

conçu pour être glissé sur tout poteau de 4" diam. ou tout adapteur de 4" diam.

GUIDE DE COMMANDE

ENTREZ LA DESCRIPTION DES OPTIONS D'ÉCLAIRAGE QUE VOUS DÉSIREZ ET SNOC COMPOSERA LE BON NO DE CATALOGUE POUR VOUS, OU BIEN ENTREZ LA DESCRIPTION ET LE CODE DE COMMANDE. CONSULTEZ LA BROCHURE MUNICH POUR LES OPTIONS ET LES CODES DE COMMANDE CORRESPONDANTS.

		DESCRIPTION	CODE
	FAMILLE	MUNICH	MU
Faîteau en aluminium moulé	MONTAGE		
Chapeau en aluminium moulé	STYLE DE BRAS	STYLE L	L
	SOURCE (HM/SHP)		
Lampe ED-17 aux halogénures métalliques ou au sodium haute pression (Sélectionnez le wattage à droite)	WATTAGE DE LA LAMPE		
Douille en porcelaine émaillée 4 KV pour lampe à amorçage par impulsions, culot moyen ou goliath, avec culot en cuivre plaqué nickel	TENSION		
Réfracteur en acrylique ou en polycarbonate pour distribution de type III ou de type V	SYSTÈME OPTIQUE		
Corps en aluminium moulé	FORMAT DE		
Ballast situé sous la lampe pour empêcher la surchauffe du ballast	LA DOUILLE		
Base en aluminium moulé Adaptateur en aluminium moulé	TYPE DE DISTRIBUTION		
Bras en aluminium moulé Bras de style L	RÉFRACTEUR		
	FINI		
Coeur de console robuste en aluminium extrudé			

DESCRIPTION

1-MÉCANIQUE

Les luminaires de la collection MUNICH sont fabriqués à partir de pièces en aluminium moulé résistant à l'oxydation. Tous les finis, unis et antiques, sont obtenus par l'application de peinture en poudre pour l'extérieur à base de polyester traitée contre les rayons UV. Les panneaux de verre ou de polymère sont entièrement scellés pour empêcher l'eau ou les insectes de s'infiltrer. Le ballast est monté sous la lampe pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie du ballast. Le bras à paroi épaisse en aluminium moulé maximise la rigidité et réduit le mouvement causé par le vent.

2-ÉLECTRIQUE

Les ballasts standard sont à facteur de puissance élevé et de type à haute réactance pour les lampes aux halogénures métalliques et au sodium haute pression. Les composantes du ballast sont montées sur une simple plaque et raccordées à une fiche à déconnexion rapide pour débranchement rapide et facile. Les tensions standard aux 3 bornes d'entrée sont 120 V, 277 V et 347 V. Pour d'autres types de ballasts et/ou de tensions, consultez Snoc. Les douilles en porcelaine émaillée pour lampe à amorçage par impulsions à culot moyen ou goliath, avec culot en cuivre plaqué nickel, ont une excellente durabilité pour les applications extérieures.

3-OPTIQUE

Les luminaires de la collection MUNICH utilisent des optiques avec réfracteur pour produire des distributions d'éclairage de type III ou de type V. Référez-vous à la brochure MUNICH pour plus d'informations.

4-OPTIONS

Les options standard incluent fusibles et cellule photoélectrique. Pour d'autres exigences particulières, consultez Snoc.

5-GARANTIE

- Fini: Le fini obtenu par l'application de peinture en poudre pour l'extérieur est garanti 5 ans contre l'écaillage.
- Ballast: Snoc respecte les garanties offertes par le fabricant du ballast.
- Composantes en aluminium moulé: Snoc garantit la disponibilité de toutes les pièces pendant 20 ans.

6-CERTIFICATION: Tous les luminaires Snoc sont conformes aux normes UL et CSA applicables.

N°CAT	
PROJET	CLIENT
TYPEQUANTITÉ	ENTREPRENEUR
SPÉCIFICATEUR	VILLE



SNOC Inc. 17200 Centrale St-Hyacinthe Québec, Canada J2T 4J7 Téléphone: 1-450-774-5238 Ligne directe: 1-800-461-7662 Fax: 1-450-774-1954

Courriel: info@snoc.net Site internet: www.snocinc.com